

CCTV INSPECTION CHECKLIST

قائمة التدقيق لنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة

Date :

Site Name:

Address :

Site Account No.:

Trade License No.:

Installer Name:

S.NO	DESCRIPTION	YES/نعم	NO/لا	الوصف	COMMENTS/التعليق
1	All the important commercial sectors in Sharjah should install CCTV system from Sharjah police certified installation and Maintenance Company			كل القطاعات المهمة في الشارقة ينبغي أن تثبت نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة من شركة تركيب معتمدة من شرطة الشارقة	
2	Maximum of 16 CCTV cameras only connected to a single Digital Video recorder (DVR)			ربط حد أقصى 16 كاميرا مربوطة بمسجل فيديو واحد (DVR)	
3	DVR Should support D1 Resolution (720 x 576) on each camera port, continuous recording on working hours at minimum of 8fps & 15fps on motion detection recording on non-working hours			يجب أن يدعم مسجل الفيديو D1 Resolution (720 x 576) على كل منفذ كاميرا وتسجيل متتبع خلال ساعات العمل الرسمية 8fps و 15fps استثناء حركة في غير ساعات العمل الرسمية	
4	DVR should be configured pre and post motion detection recording of 60sec if the recording set on motion detection			ينبغي ضبط مسجل الفيديو لما قبل وبعد استشعار الحركة على تسجيل 60 ثانية في حالة تم ضبط التسجيل على استشعار الحركة	
5	DVR should have minimum 60 days of recording			ينبغي أن يقوم مسجل الفيديو بتسجيل 60 يوم	
6	DVR must keep in the safe and secure place			ينبغي حفظ مسجل الفيديو في مكان آمن	
7	Minimum 17" Monitor need to be connected with the DVR			ينبغي ربط شاشة 17 بوصة على الأقل مع مسجل الفيديو	
8	DVR should have connected with UPS backup system with at least 30 minutes power backup			ينبغي ربط مسجل الفيديو مع وحدة تخزين الطاقة مع 30 دقيقة على الأقل دعم احتياطي	
9	Proper Date & time need to be set in the DVR. Time Sync with NTP server is recommended			ينبغي ضبط التاريخ والوقت الصحيحين في مسجل الفيديو، ينصح بتزامن الوقت مع سيرفر NTP	
10	DVR should have option to take the backup through any backup media like DVD, USB and E-SATA etc			ينبغي أن يحتوي مسجل الفيديو على خيار استعادة النسخ الاحتياطية من خلال أي وسائط ك: DVD أو USB أو E-SATA ... الخ	
11	DVR Backup data can able to play in any windows based PC without any difficulties			النسخ الاحتياطية من البيانات ينبغي تشغيلها على أي جهاز وندوز بدون أي صعوبات	
12	DVR should have option to record Audio			ينبغي أن يحتوي مسجل الفيديو على خيار تسجيل الصوت	
13	DVR should have minimum one Network port to connect with Video Modulator Device			يجب أن يكون هناك منفذ واحد على الأقل من منافذ شبكة مسجل الفيديو مربوط بجهاز مغير الفيديو .	
14	DVR Should support Http, TCP/IP, and RTSP protocols			يجب أن يدعم مسجل الفيديو بروتوكولات RTSP و TCP/IP	
15	DVR should have minimum 4 NO/NC input to receive alarm signal from the Alarm control panel			يجب أن يحتوي مسجل الفيديو على 4 NO/NC مدخل لاستقبال إشارة الأذار من لوحة التحكم.	
16	DVR SDK needs to be provided to Liverpool trading for the Integration purpose			أداة التطوير الخاصة بمسجل الفيديو ينبغي إرسالها إلى ليفربول للتجارة لغرض الدمج	
17	Video Modulator should be connected with 3G/4G Router, Customer need to provide 3G/4G Data SIM to view video on control room			يجب ربط جهاز مغير الفيديو مع راوتر 3G/4G ، يجب على العميل احضار بطاقة بيانات 3G/4G لعرض الفيديو في غرفة التحكم .	
18	CCTV camera should have minimum of 700TV lines resolution			يجب أن تحتوي كل كاميرا على 700TV lines resolution .	
19	All the entrance and exit should be covered with WDR camera with Zoom lens to capture clear face of the person			مع عدسات مكبره WDR ينبغي أن تكون كل المخارج والمداخل مغطاه بكاميرات لكي تلتقط صوره واضحة لوجه الشخص	
20	Each Cash counter should have minimum of one camera covered to capture clear transaction and face of the customer			ينبغي أن يكون لكل كاونتر كاميرا واحده على الأقل تغطي بوضوح المعاملات ووجه العميل	
21	Safe or locker need to be covered with one camera			ينبغي أن تغطي الخزنة بكاميرا	
22	Jewellery counters need to be covered with camera to capture clear transaction of the Jewellery			ينبغي أن تغطي كاونترات المجوهرات بكاميرا لكي تلتقط معاملات المجوهرات بوضوح	
23	There should not be any blind spot in the premises. All the areas need to be covered with camera			لا ينبغي أن يكون هناك أي نقاط عمياء في العقار. كل المناطق ينبغي أن تغطي بكاميرات	
24	Outside Premises should be covered with Night vision, IR camera. There should not be any blind spot outside the premises. If the premises inside the mall no need of outside camera			يجب ان يغطي ما خارج العقار بالكاميرات المزودة بخاصية الرؤية الليلية ، كاميرات IR . لا ينبغي ان تكون هناك أي نقطة عمياء خارج العقار . إذا كان العقار داخل مول لا يوجد داعي للكاميرا بالخارج .	
25	The entire camera should be connected with backup battery of at least 30 minutes backup time			ينبغي أن تكون كل الكاميرات مربوطة ببطارية احتياطية لمدة 30 دقيقة على الأقل	
26	CCTV Cabling should be neat and clean			كل الكابلات يجب ان تكون مرتبة ونظيفة	
27	All the cables should not visible			كل الكابلات يجب ان لا تكون مرئية	
28	Mike should be installed at the premises to record clear audio recording			ينبغي ان يتم تركيب ميكروفون بالعقار لتسجيل صوت واضح	

We have completed the site CCTV installation as per the above inspection check list. We here by request you to arrange the inspection for above mentioned the site

أكملنا تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة في الموقع وفقاً للائحة التفتيش المذكورة أعلاه . نطلب منك التنسيق لعملية التفتيش للموقع المذكور أعلاه .

The above mentioned all the points are verified

جميع النقاط أعلاه تم تدقيقها

Installer Name :-

الاسم المثبت :-

Stamp & Signature :-

ختم والتوقيع :-

Date:-

التاريخ :-